



LSC LX300

**LSC LX300 – the all new LSC LX-Console – Lighting made clear.
Innovativ – basierend auf der in tausenden Shows bewährten Clarity Software.**

Die **LX-Serie** umfasst drei Konsolen in verschiedenen Größen, um jeder Art von Veranstaltung gerecht zu werden. Sie bietet dem Operator und Licht-Designer einen aufgeräumten und ergonomischen Arbeitsplatz, in dem jede Funktion nur einen Tastendruck entfernt ist. **LX-Konsolen** werden das Arbeiten deutlich erleichtern.

Die **LX-Konsolen** sind in der Lage jedes DMX-Gerät egal ob Dimmer, LEDs oder Movinglights, Farbwechsler, LED-Matrixen und auch Medien-Server mittels ihrer intuitiven Software-Oberfläche zu steuern.

Die **LX300** ist die kleinste Konsole aus der LX-Serie, aber die **LX300** ist nicht zu klein, um große Leistungen zu vollbringen.

FUNKTIONEN

- | arbeitet mit der Clarity Software
- | Drag and Drop Patching mit intelligentem Klonen der Geräte
- | Lichtplanansicht in einer 2D-Simulation mit einfacher Geräteanwahl
- | Multiple Programmier-Ebenen mit unabhängiger endloser Undo/Redo-Funktion
- | Medien-Server Integration mit Thumbnails-Synchronisation
- | LED-Pixel-Mapping mit Bild- und Videoeinbindung
- | Voll dynamischer Editor und eine Effects-Engine, die weiche Verläufe von Effekten erlaubt
- | Freesets – wie Presets, aber unabhängig von Geräten oder Stückzahlen
- | Time Presets und Live Time-Bedienoberfläche
- | Keine Limitierung für Gruppen, Presets, Freesets, Cues und Chases
- | Audio-Daten-Wiedergabe und Timecode-Synchronisation
- | Full Tracking Cuelists mit Macro-Scripts und Undo/Redo-Funktion für Löschen und Speichern von Cues
- | Einzigartiges Performance-Fenster mit einem intuitiven Live-Interface

TECHNISCHE DATEN

- | 1 x Parameter-Control-UI-Modul mit 10.4" Touchscreen, 20 Funktionstasten
- | 15 x 60mm Fader mit RGB-Indikator, jeweils mit Select/Go/Pause/Back-Tasten
- | 15 x Playback-Tasten ohne Fader, jeweils mit Select/Go/Pause/Back-Tasten
- | 99 Seiten aufgeteilt in zwei Gruppen, Splitposition als wählbar
- | 4 push/turn-Encoder mit 10 Funktionstasten
- | Nummernfeld
- | 2 x 10 Tastenbänke
- | Dimmer-Rad
- | 8 KeyControl-Tasten mit Farb-LCD-Beschriftung.
- | Grand Master mit DBO
- | 1 externer Monitor über DVI
- | 4 lokale DMX512-Ausgänge
- | 4.000 Kanäle, erweiterbar
- | DMX-512-A, RDM, Art-Net, sACN
- | Midi In/Out/Thru, Stereo-Audio Ein- und Ausgänge über 6,5mm Klinke
- | Dual GB Ethernetadapter
- | 160GB Schock-geschütztes Speichersystem

Für weitere Informationen hilft Ihnen Ihr Pro Systems Group Händler gerne weiter.