



LSC LX900

LSC LX900 – новейшая LSC LX-консоль – Эволюция в Свете.
Отточенная в тысячах шоу, работающая под управлением операционной системы Clarity.

Вся серия **LX** представлена тремя типоразмерами в зависимости от масштабов шоу и оснащает пультовых операторов и художников по свету эргономичным инструментарием и рабочим окружением, где все действия сводятся к нажатию кнопок. Консоли **LX** делают жизнь более лёгкой.

Консоли **LX** способны управлять всеми типами световых приборов, от прожекторов PAR и вращающихся голов до светодиодных матриц и медиасерверов.

Модель **LX900** является флагманом семейства **LX** и способна осуществить любую мечту.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | Работает под ОС Clarity
- | Настройка коммутации (Patch) приборов методом Drag&Drop с возможностью клонирования приборов
- | Оснащена 2D симулятором с возможностью лёгкого выбора приборов
- | Множественный программмер с независимым и безграничным использованием функций отменить/повторить
- | Возможность интеграции с медиасерверами с помощью миниатюр
- | Функция LED пиксель-маппинга с воспроизведением видео низкого разрешения
- | Генератор динамических эффектов с плавным переходом между эффектами
- | Возможность создавать фрисеты - наборы значений атрибутов приборов, но без привязки к конкретному типу прибора
- | Возможность назначения времени для паллет и работа со временем вживую
- | Неограниченное количество световых программ и паллет
- | Синхронизация с аудиотреком и тайм-кодом
- | Возможность записи только изменений (Tracking) в списках сцен с использованием макрокомментариев
- | Уникальное окно Performance для живой работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | 2 шт. 17" сенсорных дисплея на поворотных панелях.
- | 1 шт. UI модуль управления параметрами, 10.4" сенсорный дисплей, 20 функциональных клавиш
- | 30 шт. 60мм моторизованных фейдеров с RGB индикацией, кнопки Select/Go/Pause/Back на каждый фейдер
- | 99 страниц, разбитых на 2 группы, Split Position избираемая
- | Клавиши Group/Palette/Preset/Cue, 4 страницы по 60 клавиш каждая с ЖК дисплеем
- | 4 энкодера push/turn с 10 клавишами
- | Полная числовая клавиатура
- | 2 шт. 10 банков клавиш
- | Колесо управления интенсивностью свечения
- | 8 функциональных клавиш с полноцветными ЖК дисплеями
- | 2 отдельных 100мм моторизованных фейдера с 2.4" полноцветным ЖК дисплеем, Клавиши Select/Go/Pause/Back
- | Общий моторизованный мастер интенсивности и клавиша общего ЗТМ
- | Сенсорная клавиатура и mouse pad
- | 2 DVI видеовыхода для подключения внешних мониторов
- | 6 встроенных DMX выходов, 2 встроенных DMX входа
- | 16.000 канала управления
- | Поддержка протоколов: DMX512-A, RDM, Art-Net, sACN
- | MIDI In/Out/Thru, SMPTE LTC вход, Stereo аудио вход/выход
- | Dual GB Ethernet port
- | Жесткий диск на 160GB антишокером

За более подробной информацией обращайтесь к вашему региональному дилеру.